

# MICROTEK 中晶


## D580K

### 高速自动馈纸彩色双面扫描仪




## 支持国产操作系统

- ▶ 直通道设计, 走纸顺畅
- ▶ 支持国产操作系统
- ▶ 支持超声波重张检测
- ▶ 物理按键, 快捷操作
- ▶ 配备DocWizard软件实现多批次大批量扫描



## 直通道设计, 走纸顺畅

- ▶ 直型通道设计, 不仅增强了纸张通过率, 而且拓展了扫描介质的范围, 从而使扫描用途得以推广。文件进纸和纸张分离技术, 允许不同尺寸和重量的纸张进行混扫作业。




## 黑白图像反色输出

- ▶ 将黑白二值图像的黑与白互换。(主要应用于pnm格式的图像输出)




## 支持超声波 双张检测功能

- ▶ 物理按键, 可自定义快捷扫描任务, 节省重复作业的时间。



## 自动文稿方向识别

- ▶ 批量扫描时自动判断文稿方向, 并将文稿旋转到方便阅读的位置。此项功能应用于不同类型纸张的混扫, 特殊文稿请使用固定旋转方向。



## 颜色自动识别

- ▶ 根据文稿色彩情况, 自动识别并输出对应的图像。彩色信息的文稿, 输出为彩色图像; 只包含黑白灰信息的文稿, 输出为灰度图像。



## 自动纠偏

- ▶ 判断图像中真实文稿的倾斜程度并自动对图像进行旋转, 使得文稿真实边缘变为水平竖直。



## 自动裁剪(匹配原始尺寸)

- ▶ 判断图像中真实文稿的边缘并自动对图像进行裁剪, 使得图像贴合文稿真实边缘。此功能和【自动纠偏】、【消除黑框】功能一起使用效果更佳。



## 背景移除

- ▶ 去除文稿图案或文字底部的大面积底色, 便于文字信息的阅读与确认。




## 防止渗透

- ▶ 去除或减淡纸张背面渗透到纸张正面的图像内容。



## 跳过空白页

- ▶ 扫描仪自动扫描文稿双面, 并自动判断页面上是否存在内容, 将无内容的空白页面直接舍弃。用户可自定义判断的灵敏度。



## 穿孔移除

- ▶ 将图像上的穿孔填充颜色(根据穿孔周围的颜色自动填充)。可自定义设置穿孔的搜索范围, 以提高准确率。



## 产品规格

设备信息如有变更, 恕不另行通知, 一切以实物为准, 欲索取进一步资料, 请登录官网或与上海中晶科技有限公司或特约经销商联络! (202509)

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 扫描仪类型              | A4自动馈纸彩色双面扫描仪                                                               |
| 图像传感器              | CIS x 2                                                                     |
| 最高分辨率              | 600dpi                                                                      |
| 色彩深度               | Input 48-bit / Output 24-bit                                                |
| 光源                 | LED                                                                         |
| 图像输出               | 彩色、灰阶、黑白<br>自动色彩识别、多数据流                                                     |
| 纸张尺寸               | 最小: 50mm x 54mm (1.97 x 2.13 in.)<br>最大: 245mm x 5500mm (9.64 x 216.53 in.) |
| 扫描范围 <sup>*1</sup> | 最小: 50mm x 54mm (1.97 x 2.13 in.)<br>最大: 216mm x 5500mm (8.5 x 216.53 in.)  |
| 日处理量 <sup>*2</sup> | 6000页/天                                                                     |
| 检测功能               | 超声波重张检测(1*sensor)                                                           |
| 纸张规格               | 30~413 g/m <sup>2</sup> (8~110 lb) ≤ 1.4mm硬卡                                |
| 送纸器容量              | 100页纸 (A4/Letter, 70g/m <sup>2</sup> ) (前端搓开成楔形放纸)                          |

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像压缩格式             | JPEG、TIFF、PDF、OFD等                                                                                     |
| 输出文件格式             | JPEG、PDF、TIFF、BMP、OFD、PNG、PPM、PGM、PBM、GIF、多页PDF/OFD、双层PDF/OFD等                                         |
| 驱动接口               | 标准TWAIN、SANE                                                                                           |
| 接口类型               | USB 3.0                                                                                                |
| 快捷按键               | 支持                                                                                                     |
| 操作系统               | Windows 7 / 8 / 10 / 11 ; 国产操作系统                                                                       |
| 操作环境               | 温度0°C ~ 40°C<br>湿度20% ~ 85%RH                                                                          |
| 外形尺寸 <sup>*3</sup> | 最小: 327mm(W) x 208mm(D) x 156mm(H)<br>最大: 327mm(W) x 643mm(D) x 247mm(H)                               |
| 产品净重 <sup>*3</sup> | 3.35kg                                                                                                 |
| 软件 <sup>*4</sup>   | Microtek DocWizard EX 扫描仪驱动及图像处理软件<br>Microtek DocWizard 图像采集及管理工具软件<br>Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件 |

<sup>\*1</sup> 长纸模式只建议在灰阶模式、300dpi及以下分辨率使用。

<sup>\*2</sup> 要维持扫描质量, 请参考扫描仪用户手册“日常维护和清洁”相关章节, 定期清洁扫描仪部件。

<sup>\*3</sup> 产品尺寸和净重为近似值。

<sup>\*4</sup> 驱动程序软件、用户手册请至官网服务与支持\下载中心进行下载。